



Smart • Interactive Prime1800

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje
y Supresor de picos

1800 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

[Descarga la ficha técnica](#)



3 AÑOS DE GARANTÍA*
*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos
de Respaldo**



8 Contactos
4 con respaldo +
4 con regulación



Regulador Electrónico
de Voltaje



MODELO	PRIME1800
POTENCIA	1800 VA / 900 W
ENTRADA	
Voltaje nominal	110 / 120 Vca
Rango de voltaje	81 - 134 Vca / 89 - 145 Vca
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz (Autosense)
SALIDA	
Voltaje nominal	120 +/- 5%
Frecuencia nominal (Modo Batería)	50/60 Hz
Tiempo de transferencia	6 - 10 ms
Forma de onda	Onda senoidal simulada en modo batería
BATERÍA	
Cantidad de baterías	2
Tipo de baterías	12 V / 9 Ah
Tiempo de recarga	6 - 8 horas al 90%
INDICADORES	
Indicador de encendido	Led verde fijo
Indicador de modo batería	Led intermitente con sonido beep cada 10 segundos
Indicador batería baja	Led intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga	Led intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos
Indicador de falla	Sonido continuo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Arquitectura	En forma de Torre
Interruptor	De presión On/Off
Largo	410mm
Ancho	99mm
Alto	280
Peso	12Kg
Color	Negro
AMBIENTE DE TRABAJO	
Temperatura de operación	0-90%
Humedad relativa	0-40°C
GARANTÍA	
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.